

دستورالعمل مانور در صورت قطع dc کل پست

- ۱- هماهنگی و اطلاع به دیسپاچینگ
- ۲- بازدید از شارژرهای موجود در پست (از نظر ورودی و خروجی - ولت آمپر شارژر - ولت آمپر بار)
- ۳- بازدید از تابلو تغذیه داخلی ، کلیدها و فیوزهای مربوطه
- ۴- بازدید از باطریخانه و بررسی وضعیت ظاهری باطریها و اتصالات
- ۵- پس از انجام بازدیدهای فوق و اطمینان حاصل نمودن از قطع کامل dc و عدم امکان وصل مجدد DC در صورتیکه دیسپاچینگ نتواند از پستهای مقابل پست را بی برق کند و یا قطع ارتباط مکالمه با دیسپاچینگ به ترتیب زیر اقدام گردد :
 - ❖ قطع خطوط ورودی و تبدلی پست از سطح ولتاژ بالا به پایین و با اولویت قطع کلیدهای سه مکانیزم نسبت به تک مکانیزم بصورت اضطراری و از محل تابلوهای مربوط به کلید مربوطه
 - ❖ باز کردن بریکرهای خطوط خروجی و ترانسها با هماهنگی دیسپاچینگ
 - ❖ قطع دستی بریکرهای اینکامینگ ها و کلیه فیدرهای ۲۰KV